

Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/C)

Kód produktu: 0200310211

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná 85 dB siréna, vzájemné propojení několika hlásičů, stavové LED diody.



■ POPIS

FireProtect 2 RB je vylepšenou verzí požárního detektoru Ajax. Oproti svému předchůdci zařízení nevyžaduje pravidelné čištění. Optický senzor umí rozlišit mezi kouřem a párou, termistor naopak rychle reaguje na hořící materiál v místnosti. Inteligentní software vyhodnocuje přijatá data, tím se snižuje množství falešných poplachů.

Klíčové vlastnosti FireProtect 2 RB:

- Detektor kouře, teploty a oxidu uhelnatého
- Optický senzor rozlišující velikost částic kouře
- Vestavěná 85dB siréna pro signalizaci poplachu
- Funkce pro vzájemné propojení hlásičů požáru
- Stavové LED diody (zelená, žlutá, červená)
- Vyměnitelné baterie
- Dostupné také v bílé variantě

Anglický manuál naleznete zde: [FireProtect 2 RB](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Základní parametry | Hodnota |
|--------------------------------|--|
| Hmotnost | 0 kg |
| Rozměry | 132 x 132 x 31 mm |
| Napájení | 2x CR123A |
| Montáž | vnitřní prostředí |
| Upevnění | držák SmartBracket |
| Barva | černá |
| Teplota provozní | 0-50 °C |
| Komunikační frekvence zařízení | 868 MHz |
| Dosah ve volném prostoru | 1700 m |
| Detekční element | dvouspektrální optický senzor, termistor, chemický senzor CO |
| Teplota signalizace poplachu | 64 °C |
| Signalizace poplachu | akustická, optická |
| Intenzita signalizace | 85 dB |
| Teplotní senzor | Ano |
| Sabotážní kontakt | Ano |
| Kompatibilita | Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX |

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

| Kód produktu | Výrobce | Označení | Popis |
|--------------|---------|--------------------|---|
| 0200310302 | | FireProtect 2 SB (| Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná s |
| 0200310311 | | FireProtect 2 SB (| Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě |
| 0200310312 | | FireProtect 2 SB (| Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě |
| 0200310301 | | FireProtect 2 SB (| Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná s |
| 0200310201 | | FireProtect 2 RB, | Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná si |
| 0200310202 | | FireProtect 2 RB (| Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná si |
| 0200310212 | | FireProtect 2 RB (| Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě |

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms

tel. 605 537 553

email: info@protech-alarms.cz

web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.